목차

Ceph 4 failed disk 교체 3
참조링크 3

Ceph 4 failed disk 교체

Ceph 4 에서 failed disk 교체는 매우 간단하다

1. 오류가 발생한 OSD를 삭제합니다. 예) 오류가 발생한 디스크의 OSD번호가 11번일 경우

```
[root@osd ~]# ceph osd destroy 11 --yes-i-really-mean-it
```

2. 만약 교체한 디스크가 이전에 사용된 적이 있는경우 디스크를 초기화 해야한다. 교체 디스크를 이전에 사용한 경우 선택적으로 디스크를 zap 해야 합니다.

```
[root@osd ~]# ceph-volume lvm zap /dev/sde
```

3. 기존 OSD ID를 사용하여 새 OSD를 생성합니다.

```
[root@mon ~]# ceph-volume lvm create --osd-id 11 --data /dev/sde
```

참조링크

- https://access.redhat.com/documentation/ko-kr/red_hat_ceph_storage/4/html/operations_guide/replacing-an-osd-drive-while-retaining-the-osd-id_ops

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ceph_4_failed_disk_%EA%B5%90%EC%B2%B4

Last update: **2023/07/04 05:35**